

## SC-200A



Filtru de aer patentat



Alternator produs si patentat de Senci



Cadru tratat pentru a preveni ruginirea



Esapament unic ce reduce zgomotul



Contor ore, voltmetru si frecventa in echipare standard



Kit roti si manere

	Generator Senci	SC-200A
Sudura	Voltaj (fara sarcina)	65V
	Amperaj	50 - 200A
	Voltaj cu sarcina	27.2V
	Putere iesire	60% / 180A
	Tip electrod	1.6 - 5.0 mm
Generator	Frecventa	50 Hz
	Putere max. 230V	5.5 kW
	Putere in regim continuu	5 kW
	Factor de putere	1
	Regulator de tensiune	AVR
Motor	Tip motor Senci	SC 420
	Putere motor Senci	14cp/ 420cmc
	Rotatii motor	3000 rpm
	Demaraj electric	Echipare standard
	Racire	Aer
	Carburant	Benzina
	Capacitate rezervor	18 l
	Consum	1.8 l/h
	Greutate utilaj	98 kg
Dimensiuni L x l x h (mm)	780 x 545 x 632	



Panou de control

### Echipare standard:

Alternator Senci de calitate superioara  
Plaja mare de reglare a curentului, compatibil cu majoritatea electrozilor  
Utilizare duala: sudura sau generator, un singur produs, 2 utilizari  
Panou de control din metal, cadru si rezervor combustibil rezistent  
Regulator de tensiune AVR  
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului  
Manere si roti pentru o deplasare mai usoara  
Rezervor combustibil de 18 litri pentru o autonomie marita

Distribuitor local